

**Makita**<sup>®</sup>

Torcia a batteria  
DML812

**LXT**

# Lunga distanza del fascio e alta luminosità



Distanza del fascio

**640 m**

Flusso luminoso

**1.250 lm**

Spot + flood

**18V**  
LITHIUM-ION

**XPT**

# Oltre 640 m di distanza dal fascio e massimo 1.250 Lumens

## 4 modalità

### Spot



Flusso luminoso

**600 lm**



**640m**



### Spot + Flood



**1.250 lm**



### Flood




**1.000 lm**



### Strobe



**1.250 lm**



Viene impostata tenendo premuto il pulsante della modalità a lungo, per una transizione graduale da qualsiasi modalità, da utilizzare per gli avvisi, ecc.

## Autonomia (con BL1860B)

Spot	Spot + Flood	Flood	Strobe
10 h	6,0 h	7,5 h	8,5 h

Pulsante On/off

Selettore

4 modalità

Premere il selettore per eseguire il ciclo

▶ Spot

▼ Spot + Flood

▼ Flood

**Strobe**

Tenere premuto il selettore di modalità finché la torcia non passa in modalità Strobe



**XPT**  
Extreme Protection Technology

**18V**  
LITHIUM-ION

Gancio



Direzione orientabile dell'angolo della testa

**90°**



Flusso luminoso

Spot + flood

**1.250 lm**

Distanza del fascio

**640 m**

## Accessori

Tracolla

Codice GM00002239



## Torcia a batteria

### DML812

<b>Autonomia (h)</b>	Fino a: 10 (Spot, con BL1860B) a 1m dalla sorgente di luce
<b>Intensità</b>	Modalità Spot / Mod. Flood / Mod. Spot-Flood: 71.000 / 520 / 51.000 lx
<b>Luminosità</b>	Mod. Spot / Mod. Flood / Mod. Spot-Flood: 600 / 1.000 / 1.250 lm
<b>Dimensioni (L x W x H)</b>	con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313x119x115 mm
<b>Peso</b>	1,6 kg

Accessori in dotazione: tracolla

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la Procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone  
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)  
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO