

**Makita**

**Rifilatore / Fresatrice  
DRT52 6 mm**

**LXT**



**Autonomia**

Taglio legno (1m) con una fresa  
dritta da Ø 6 mm e ad una profondità  
di taglio di 6 mm

**circa 105 m**

Batteria: BL1860B  
con una carica completa della batteria

**18V**  
**LITHIUM-ION**

**BL MOTOR XPT**

**Il motore brushless garantisce efficienza pari o superiore a quella dei modelli con cavo.**

**18V  
LITHIUM-ION**

**BL  
MOTOR**




**Pulsante di blocco/sblocco e pulsante ON**

Pulsante blocco/sblocco

Luce LED per indicare lo sblocco

Pulsante ON



**Regolazione della profondità**

con meccanismo a cremagliera e pignone



**Impugnatura in gomma**

fornisce comfort e controllo



**Base trasparente**

per una visione chiara del bordo da rifinire



**XPT**

(eXtreme Protection Technology)

**Accessori**

**Basi**

Base trasparente

Cod. 194267-1\*

Cod. 194268-9



\*Con regolazione precisa della profondità

Base inclinabile

Cod. 194269-7\*

Cod. 194270-2



\*Con regolazione precisa della profondità

**Tempi di ricarica**

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
<b>BL1830B</b> 3,0Ah	<b>22 min</b>	<b>60 min</b>
<b>BL1850B</b> 5,0Ah	<b>45 min</b>	<b>110 min</b>
<b>BL1860B</b> 6,0Ah	<b>55 min</b>	<b>130 min</b>

**Rifilatore / Fresatrice**

**DRT52 6 mm**

- Avviamento morbido
- Anti-restart
- MAK PAC

**Accessori in dotazione:**

Guida per rifilatore, guida tagli dritti, fresa scanalata 6 mm, canotto guida 10 mm, chiave 10-17 mm, paraschegge, valigetta MAK PAC tipo 4 (821552-6), vassoio preformato. Vers. DRT52RF1: caricabatterie rapido DC18RC, 1 batteria BL1830B.

Capacità pinza	6 mm
Velocità a vuoto	30.000 g/min
Base	Quadrata (82 x 90 mm)
Base (materiale)	Plastica
Alloggiamento (materiale)	Plastica
Livello pressione sonora	81 dB(A)
Livello potenza sonora	89 dB(A)
Rumorosità (fattore K)	3 dB(A)
Livello vibrazioni	Rotazione senza carico: 2,5 m/s <sup>2</sup> o minore
Vibrazioni (fattore K)	Rotazione senza carico: 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni	con BL1860B: 134 x 90 x 220 mm
Peso	1,3 - 1,6 kg
Peso (Batteria)	BL1860B

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone  
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)  
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO